


Stoisko narożne lewe 10×6 m, z regałami, z ladą

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:
czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.
Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.


- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): [modularico.eu/stoiska/grafiki](https://hell.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu34wt9500ang3vffb37o2ls/index.html)
- model 3D stoiska (obejrzysz z każdej strony, także w AR): <https://hell.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu34wt9500ang3vffb37o2ls/index.html>

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.


Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy




Ściana tylna
od lewej: FR-002 ... FR-005
802 × 250 cm
plik 805 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 3



Ściana lewa
od lewej: FR-010 ... FR-007
400 × 250 cm
plik 403 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 3



Regał Faro, strona A
od lewej: IN-001, IN-002
200 × 250 cm
plik 203 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 1






Regał Faro, strona B
od lewej: IN-002, IN-001
200 × 250 cm
plik 203 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 1

Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła




AC-001
138 × 99 cm
spad 1,5 cm dookoła

Które pole jest którą ramą



Widok izometryczny



Układ stoiska

